



**Caractéristiques Ledvance LED Rail de fixation suspendu Trusys Flex Claire 35W 6000lm 30D - 840 Blanc Froid | Éclairage de secours 3 heures**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Réf.                         | 247128                                 |
| EAN                          | 4058075772939                          |
| Marque                       | Ledvance                               |
| Nom du fabricant             | TRUSYS FLEX P 35W 840 VN CL WT EM LEDV |
| Budgetlight Garantie Totale  | 3 ans                                  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                 |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 35               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 6000             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 175              |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 30               |

|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Facteur de puissance | >0.95                 |
| Lampe Incluse        | Oui                   |
| Référence Article    | Barres lumineuses LED |

## Informations de l'appareil

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Montage                       | Trunking      |
| Connexion du Luminaire        | Push Terminal |
| Couverture Optique            | Clear         |
| Indice de Protection          | IP40          |
| Protection Impacts            | IK04          |
| Température de Fonctionnement | -25 to +40    |
| Logement                      | Acier         |
| Couleur du Luminaire          | Blanc         |
| Couleur du boitier            | Blanc         |
| Eclairage de Secours          | 3 Heures      |
| Product Serie                 | TRUSYS FLEX   |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1500 |
| Largeur (mm)  | 77.7 |
| Hauteur (mm)  | 39.4 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir Budgetlight?

|                                                                                                                             |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                             | Pas de détecteur                                                                                                     |
|  <b>Prix</b> bas garantis                |  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b> |
|  Retours faciles jusqu'à <b>14 jours</b> |  Eclairage LED <b>durable</b>     |