



Caractéristiques Philips Spot LED LuxSpace Accent Performance RS782B 33W 3500lm 10D - 827 | 167mm

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Réf. | 243279 |
| EAN | 8718699978839 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | RS782B 39S/827 PSU-E NB WH |
| Budgetlight Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Puissance (W) | 33 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Code Couleur | 827 Blanc Très Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 2700 Blanc Très Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Couleur Claire | Blanc |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3500 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 106 |
| Angle de Diffusion (degrés) | 10 |

Référence Article

Spot LED

Informations de l'appareil

| | |
|-----------------------|----------|
| EOC8 | 97883900 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Montage | Encastré |
| Place nécessaire (mm) | 150 |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Inclinable | Oui |
| Product Serie | RS782B |

Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm) | 180 |
| Diamètre (mm) | 167 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à 7 ans de garantie



Retours faciles jusqu'à 14 jours



Eclairage LED durable

