



Caractéristiques Philips Spot LED
LuxSpace Accent Performance RS782B
31.5W 3900lm 36D - 830 | 167mm -
InterAct Dimmable

[Voir le produit](#)

Informations Générales

Réf.	243282
EAN	8718699979560
Marque	Philips
Nom du fabricant	RS782B 39S/830 WIA-E MB WH
Budgetlight Garantie Totale	5 ans
Durée de Vie Moyenne (heure)	70000

Informations techniques

Technologie	LED Intégré
Puissance (W)	31.5
Tension (V)	220-240
Dimmable	Oui
Code Couleur	830 Blanc Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	3000 Blanc Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc
Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	3900
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	124
Angle de Diffusion (degrés)	36

Référence Article	Spot LED
-------------------	----------

Référence Article	Spot LED
-------------------	----------

Informations de l'appareil

EOC8	97956000
Lampe Incluse	Oui
Montage	Encastré
Place nécessaire (mm)	150
Indice de Protection	IP20
Protection Impacts	IK02
Couleur du Luminaire	Blanc
Inclinable	Oui
Product Serie	RS782B

Dimensions

Hauteur (mm)	180
Diamètre (mm)	167

Informations du capteur

Type de capteur	Pas de détecteur
Capteur de température Capteur de pression Capteur de débit Capteur de niveau Capteur de position Capteur de vitesse Capteur d'accélération Capteur de rotation Capteur de champ magnétique Capteur de champ électrique Capteur de champ gravitationnel Capteur de champ acoustique Capteur de champ optique Capteur de champ thermique Capteur de champ chimique Capteur de champ biologique Capteur de champ géologique Capteur de champ météorologique Capteur de champ océanographique Capteur de champ atmosphérique Capteur de champ spatial Capteur de champ temporel Capteur de champ spatial-temporel Capteur de champ multi-échelle Capteur de champ multi-modal Capteur de champ multi-sens Capteur de champ multi-échelle multi-modal multi-sens	Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?

 **Prix** bas garantis

 Jusqu'à **7 ans de garantie**



↩ Retours faciles jusqu'à **14 jours**



 Eclairage LED **durable**



 Trustpilot 